

Parabéns por adquirir um produto de qualidade. O bloco autônomo é ideal para continuar iluminando os ambientes na falta de energia elétrica. Deve ser instalado por profissionais capacitados, em ambiente interno ou externo (parede ou teto), sem obstrução de objetos. Os faróis deste bloco são de alta potência e luminosidade, conforme modelo escolhido

Funcionamento

Fixar o produto na parede com parafusos e buchas, conectar a fonte na tomada (110/220Vac) e ligar a chave do painel central. A chave de teste fica desligada o tempo todo (pode ser pressionada para baixo enquanto ligado na energia para confirmar funcionamento, basta pressionar para baixo e subir novamente para desligar). Para aumentar a vida útil do produto, deve ser descarregado pelo menos 1 vez a cada 3 meses. A não realização deste procedimento, resultará na perda da garantia. A bateria interna é de lítio de alta capacidade, podendo ser trocada apenas pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a durabilidade média é de 3 anos. Para instalar em ambiente externo, **proteger contra água!**

Identificação dos modelos



Os faróis do produto possuem ajuste (ângulo). Para alterar basta soltar os parafusos maiores externos, inclinar na posição desejada e reapertar. Para alterar em sentido giratório, é necessário soltar as porcas dos parafusos internos (abrir as abas laterais e inferior com cuidado, em caso de dano ou quebra, a garantia não estará coberta).

Especificações

Potência: Fluxo luminoso max./Autonomia aprox./Área de cobertura(m²) :
40W: 4000lm / até 3 horas / 650m
80W: 8000lm / até 3 horas / 800m
120W: 12000lm / até 3 horas / 900m
Bateria interna: 40W(6 baterias) / 80W(9 baterias) / 120W(12 baterias)
Tempo de carga aprox. todos modelos: 6 a 8 horas
Instalar com altura min. 2m (ajustar conforme foco/área desejada)
Alimentação: bivolt 110/220Vac
Temperatura: 0 a 40°C
Grau de proteção IP20(umidade/poeira)

Termo de garantia

A garantia legal de todas as partes do produto é de 90 dias, com adicional de 15 meses, contra qualquer defeito de fabricação que venha a apresentar. O prazo se inicia a partir da data de nota fiscal emitida ao cliente. Em caso de defeito, a loja ou vendedor que forneceu o produto deve ser contatado o mais breve possível. **O produto perde a garantia** caso detectado danos por quedas, penetração de água ou umidade excessiva, danos ocasionados por descarga elétrica, raio, instabilidade na rede elétrica, produto adulterado/desmontado, corte do cabo elétrico, excesso de sujeira no interior (verificar grau de proteção do produto).

ATENÇÃO: O produto tem bateria em caixa fechada internamente, o rompimento do lacre para abertura dessa caixa por qualquer motivo dentro do período de garantia aqui apresentado, acarreta na perda imediata da mesma. Para troca da bateria interna, contatar o fabricante ou assistência autorizada, a bateria interna é especial e conta com circuito integrado, não pode ser trocada por pessoal não autorizado!

Suporte e contato

19-99243.1953

www.utronix.com.br