


Parabens por adquirir um produto de qualidade. O bloco autônomo é ideal para continuar iluminando os ambientes na falta de energia elétrica. Deve ser instalado por profissionais capacitados, em ambiente interno (parede ou teto), sem obstrução de objetos.

Especificações

Fluxo luminoso máximo: 450 lúmens
Autonomia máxima: 4 horas
Bateria interna de lítio de 1200mA
Tempo de carga: 6 horas
Consumo máximo aprox. : 9W
Consumo em stand by aprox. : 0,5W
Potência dos leds: 3W(total 6W) e Angulo 60° cada
Área de cobertura: até 90m²
Instalar em teto ou parede, em ambiente interno
Alimentação: bivolt 110/220Vac
Dimensões: 90x54x65mm (CxLxA)
Temperatura: 0 a 50°C
Grau de proteção IP20

Identificação das partes



Funcionamento

Fixar o produto na parede/teto com fita dupla face (de qualidade) ou fixar com parafusos e buchas (o suporte articulado é removível), conectar a fonte bivolt na tomada, e pressionar o botão liga/desliga. Pelo indicador deve acender um led vermelho enquanto carregado, e azul quando a carga estiver completa. Enquanto ligado na tomada pode ser pressionado o botão de teste para confirmar se vai aceder os leds. Para aumentar a vida útil do produto, deve ser descarregado pelo menos 1 vez a cada 3 meses. A não realização deste procedimento, resultará na perda da garantia.

Termo de garantia

A garantia legal de todas as partes do produto é de 90 dias, com adicional de 9 meses, contra qualquer defeito de fabricação que venha a apresentar. O prazo se inicia a partir da data de nota fiscal emitida ao cliente. Em caso de defeito, a loja ou vendedor que forneceu o produto deve ser contatado o mais breve possível. **O produto perde a garantia** caso detectado danos por quedas, penetração de água ou umidade excessiva, danos ocasionados por descarga elétrica, raio, instabilidade na rede elétrica, produto adulterado/desmontado, corte do cabo do carregador, utilização de outro tipo de carregador, excesso de sujeira no interior (verificar grau de proteção do produto). Para descarte, por conta da bateria interna, o produto deve ser encaminhado a um local de descarte para correta reciclagem ou tratamento (ver resolução CONAMA n°401/08)

Suporte e contato

19-99243.1953



www.utronix.com.br

