


Sensor de presença interno e externo


Sensor de presença para uso interno e externo (a prova d'água IP65 e sol). Para ajustar o modo (funcionar tarde/noite, noite apenas ou o tempo todo) e tempo (tempo ligado ao detectar movimento), proceder conforme abaixo. **Por padrão vai ajustado para funcionar apenas a noite e tempo de acionamento de 45 segundos.**

- 1** Remover 2 parafusos



*Após ajustar, parafusar novamente.

- 3** Desparafusar o suporte articulado e fixar na parede a parte que não fica no produto. Depois encaixe o produto com a outra parte articulada e aperte o parafuso deixando-o na posição desejada



- 4**
- 
- Ligação
- Carga/Lâmpada
- Rede 110/220V

Especificações:

Deteção: 110°, até 8 metros

Bivolt automático 110/220Vac

A prova d'água IP65

Suporta acionar iluminação/carga de até 40W

Ajuste de tempo (aprox.): 15s / 45s / 5min.

Ajuste de modo: Apenas noite / tarde e noite / tempo todo)

Suporte e contato

19-99243.1953 



www.utronix.com.br

